



PR LM-Serie

Das **PR Laser-Mission System** ist ein spannendes Laser-Hindernisspiel mit Laserlichtschranken. Beim Unterbrechen der Laserstrahlen ertönt ein Sound-Effekt, der dem Spieler den Fehler anzeigt. Die Fehler und die verstrichene Zeit werden vom System gezählt und dienen, nach Ende des Spiels, zur Bewertung des Spielers nach Zeit und Fehlerpunkten.

Bei erfolgreicher Beendigung des Spiels wird der Spieler durch Applaus verabschiedet. Durch Vergleich der benötigten Zeit und der Fehlerpunkte können sich mehrere Spieler in einem „Battle“ messen.



Technische Daten

System	Steuerung LM-C1	Sender/Empfängermodul	Kompakt-PC
Max. Laserleistung	-	10mW	-
Min. Laserleistung (Bei Unterbrechung)	-	<1mW	-
Laser Wellenlänge	-	635nm (helles Rot)	-
Max. Abstand Sender - Empfänger	-	10m	-
Max. Kabel- Schleifenlänge (CAT5, CAT6)	-	50m	-
Anschlüsse	Kaltgerätekabel (Netz) 2xRJ45 (Laser-Module) 8x2 Terminal Block (Schalteingänge) 4x5 Terminal Block Schalt-/ Relaisausgänge	2x RJ 45 In /OUT (Intern über Kabelverschraubung)	HDMI, Schuko (Netz), USB (Maus/Tastatur) 3,5mm Klinke für Audio-Out
Software	Firmware LM-C1 V0602 (Lizenz)	Firmware LM-EM V0602 LM-SM V0602	W7Pro, Firmware LM-PC V0602 (Lizenz)
Auflösung Monitor	-	-	Max. Full HD
IP-Schutzklasse	IP20	IP54	IP20
Maße (HxBxT / mm)	44 (1HE)x483(19")x220	25(165)x55x120	Ca. 45x150x180
Maße (HxBxT / inch)	1.8x19x8.7	1.0(6.5)x2.2x2.8	1.8x6.0x7.0
Nettogewicht	2,5 kg / 5.5 lbs	0,2(0,3) kg / 0.44(0.66) lbs	1,5 kg / 3.3 lbs



Developed designed and



„Go Green“ with PR Sound

Änderung technischer Spezifikationen, die der Verbesserung dienen, jederzeit vorbehalten!

PR electronic e.K. – Hauptstrasse 34 – 73569 Eschach/GERMANY – Phone/Fax: +49 (0) 7175-5600/4500

E-Mail: mail@pr-electronic.com – Web: www.pr-electronic.com